

Modell / Baureihe:	CFR 43		Herkunft: Rumänien		Autoren: Andrei Chiriac, Remus Iancu u.a.	Version: 2.1
Download:	https://trainsim.ro/operator/cfr-marfa/https://trainsim.ro/product/cfr-class-43-v-2-1/					
Reales Vorbild:	http://www.le-rail.ch/text/projekt51.htm , https://de.wikipedia.org/wiki/CFR-Baureihe_060_EA (ähnliche Baureihe)					
Im Editor:	Developer → Addon → CFR 43-0xxx					

- 01 - Batterie einschalten → B
- 02 - Stromabnehmer heben → P
- 03 - Richtungswender auf „vorwärts“ → W
- 04 – Hauptschalter ein (Unterbrecher schließen) → Z
- 05 - Kompressor einschalten → C
- 06 - Lüfter einschalten → V
- 07 - Zugbremse lösen → Ü
- 08 - Feststellbremse lösen → Shift + #
- 09 - losfahren → A

Anmerkungen:

ACHTUNG, HALLO und UFFPASSE:

Sobald der Stromkreislauf geschlossen ist, d.h. der Unterbrecher zu ist, Finger weg vom Stromabnehmer !!!!!!!

Wenn man den Panto senkt, ohne vorher mit Shift+Z den Unterbrecher zu betätigen, wird gnadenlos das Szenario beendet !!!

Hier die Übersetzung der Fehlermeldung:

„Szenario nicht vollständig: Sie haben den Stromabnehmer abgesenkt, während die Lokomotive Strom aus dem Stromnetz verbraucht hat. Sie haben einen schwerwiegenden Fehler im Umgang mit der Elektrolokomotive gemacht“

Viele Funktionen sind auch per Schalter und Hebel im Führerstand bedienbar, detaillierter Aufrüstvorgang. Optisch und akustisch ansprechend, der Funktionsumfang ist riesig, Jalousien sind bedienbar, Fenster lassen sich öffnen (mit passender Akustik), Kabinenbeleuchtung, Instrumentenbeleuchtung, Fernlicht, Maschinenraumbeleuchtung (von außen sichtbar !), Scheibenwischergeschwindigkeit stufenlos regelbar, Zugfunk

Typisch hohe osteuropäische Qualität, meiner Meinung nach absolut Payware-Niveau ! :-)

Tastenkombinationen

Batterie ein- / ausschalten	B / Shift+B
Stromabnehmer auswählen (standardmäßig ist der hintere ausgewählt)	K / Shift+K
Stromabnehmer heben / senken	P / Shift+P
Richtungswender vor / zurück	W / S
Hauptschalter ein / aus (Unterbrecher schließen / öffnen)	Z / Shift+Z
Kompressor ein / aus	C / Shift+C
Lüfter ein / aus	V / Shift+V
Zugbremse (Robinet KD2) anlegen / lösen	Ö / Ü
Lokbremse (FD) anlegen / lösen	` / ß
Handbremse anlegen / lösen	# / Shift+#
Fahrstufe erhöhen / verringern	A / D
Signalhorn hoch / tief	J / H
Hauptscheinwerfer/Fernlicht an / aus	F / Shift+F
Scheinwerfer an / aus / Fernlicht	L / Shift+L
Kabinenbeleuchtung ein / aus	M / Shift+M
Instrumentenbeleuchtung	I / Shift+I
Fahrplanbeleuchtung	O / Shift+O
Maschinenraumbeleuchtung ein / aus	U / Shift+U
INDUSI ein / aus	Strg + Num Enter
INDUSI bestätigen / ignorieren / override	Bild ab / Ende / Entf
Zug-Rangauswahl	R / Shift+R
Scheibenwischer an / aus	V / Shift+V
Zugfunk ein / aus	N / Shift+N
sanden	X
Schnellaufrüsten	2 x Strg+Shift+F1, I, P



1. Batterieauptschalter
2. Stromabnehmervorwahl
3. Richtungswender
4. Stromabnehmer auf / ab
5. Hauptschalter ein
6. Hauptschalter aus
7. Zugbremse
8. Lokbremse
9. Handbremse
10. INDUSI
11. Zugartauswahl
12. Kabinenbeleuchtung
13. Maschinenraumbeleuchtung
14. Fahrplanbeleuchtung
15. Instrumentenbeleuchtung
16. Außenlichter
17. Hauptscheinwerfer / Fernlicht
18. Scheibenwischersteuerung
19. Sander
20. Horn (tief)
21. Kompressor
22. Lüfter